

SAUVELEC 10W / 15W / 30W SUR EP

ENTREE	<ul style="list-style-type: none"> ● 230V ● raccordement sur bornier 4mm² ● parafoudre intégré ● presse-étoupe
SORTIE	<ul style="list-style-type: none"> ● 12VDC standard ● presse-étoupes
ENERGIE	<ul style="list-style-type: none"> ● technologie lithium LiFePo₄ ● nombre de cycles > 2000 ● détail dans tableau ci-dessous
PRINCIPE	<ul style="list-style-type: none"> ● recharge nocturne sur énergie éclairage public
MECANIQUE	<ul style="list-style-type: none"> ● boîtier PVC double peau, anti UV, fermeture à clé, coloris ivoire ● 10W: 870(H)x210(L)x185(P) ● 15W: 1000(H)x210(L)x185(P) ● 30W: 1500(H)x210(L)x185(P) ● poids: 15kg (10W), 17kg(15W), 30kg (30W) ● pack batteries instalables séparément pour faciliter la manutention ● fixation par cerclage poteau ● IK10
ENVIRONNEMENT	<ul style="list-style-type: none"> ● IP44 ● -20 °C à +55 °C ● humidité: 0% à 90%
OPTIONS	<ul style="list-style-type: none"> ● sortie 24V DC ou 48V DC ● SNMP



VERSION	10W	15W	30W
ENERGIE EMBARQUEE	480Wh	720Wh	1440

Révision:2.1 – 14/09/2016



1: Recharge pendant la période nocturne



2: Stockage d'énergie



**3: utilisation 24H/24H
alimentation:**

- Caméras
- Liaison radio
- autres

